

[トップページ](#) > [パワーユニット](#) > [バッテリー電源モデル](#)

[印刷用ページを表示\(PDF\)](#)



## ガラガー パワーユニット バッテリー/ソーラーパネル電源モデル

・土壌条件などに応じて出力が不足する場合はアース棒を追加してください。  
・電気柵器は使用条件によって推奨距離に満たない場合があります。実際の設置距離はご相談下さい。  
・ACアダプターを使ってパワーユニットを設置し、電気柵を人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、高速の漏電遮断器をご利用ください。

**(6151) ガラガーパワーユニットB1200 100ha規模で使えるバッテリーモデル最高機種**

### バッテリー確認

バッテリー電圧  
の低下を表示



### フェンス電圧

3000V 以上で点滅  
し、フェンスの状  
態を表します

### 特徴

- ・厳しい国際安全規格に適合した安全な出力
- ・用途に応じて2ターミナル(高・低)の出力が可能
- ・用途に応じて3段階(高・中・低)の出力調整が可能
- ・フェンス電圧とバッテリー残量をランプで知らせます

### 性能

電源: 12・24・36V  
(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応 (アダプター別売No.6533)  
最大延長距離: 60km (推奨延長距離: 20km)  
エネルギー: 12J (1/2出力ターミナル: 6J)  
消費電流: 0.5-1A  
アース: 12本 (別売・専用品No.9500)  
保証: 2年間

**(6172) ガラガーパワープラスB700 より強力なパワーを求める方に**

### バッテリー確認

バッテリー電圧  
の低下を表示



### フェンス電圧

3000V 以上で点滅  
し、フェンスの状  
態を表します

### 特徴

- ・用途に応じて2段階(高・低)の出力調整が可能
- ・バッテリー電圧が低下するとバッテリー切れを防ぐ自動調節機能が作動し、バッテリーのダメージを防ぎます
- ・フェンスの電圧とバッテリー残量をランプで知らせます

### 性能

電源: 12V (バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応 (アダプター別売No.6533)  
最大延長距離: 40km (推奨延長距離: 15km)  
エネルギー: 7J  
消費電流: 0.5A  
アース: 6本 (別売・専用品No.9501)  
保証: 2年間

**NEW!** (6181) **ガラガーパワープラスB280 人気の中型機種が新しくなって新登場**



### クイックスキャン・グラフ

パワーユニットの出力電圧を  
6レベル3色のランプで表示

### ロータリースイッチ

扱いやすいロータリースイッチ  
で5つの設定。バッテリー残  
量もクイックスキャン・グラフ  
で確認できます。

### 特徴

- ・出力を2段階で調節可能
- ・バッテリー残量とフェンスの状態を警告ランプで表示
- ・光センサーの自動検知で出力間隔を調整

### 性能

電源: 12V (バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応 (アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 30km (推奨延長距離: 8km)  
エネルギー: 2.6J/1.4J (2段階切替)  
消費電流: 100-230mA  
アース: 3本 (別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

### 動物別の仕様

イノシシ

シカ

クマ

サル

アライグマ・ハクビシン

### フェンスの部品

#### パワーユニット

#### 電灯線電源モデル

・パワープラスMR2500

・パワープラスM1000

・パワープラスM300

・フェンスマスター番兵M30

#### バッテリー電源モデル

・パワーユニットB1200

・パワープラスB700

・パワープラスB280

・パワーユニットB260

・パワーユニットB260x

・パワープラスB180

・パワーユニットB160

・パワーユニットB160x

・パワーユニットB40-SP

・パワーユニットB12

・パワーユニットB10xDayOff機能付き

#### その他

・アース

・ソーラーパネル/バッテリー

・その他の電源部品

#### テスター

杭・支柱

磚子

ワイヤー

接続金具

緊張具

リール

その他電気柵部品

ゲート

ネットフェンス

#### フェンスの種類

電気柵 (恒久式)

電気柵 (簡易式)

ネットフェンス

(6173) ガラガーパワーユニットB260 手頃な価格で強力なパワーを發揮

**バッテリー確認**  
バッテリー電圧の  
低下を表示



**フェンス電圧**  
ランプが点滅し、  
フェンスの状態を  
表します

**特徴**

- 出力を2段階で調節可能
- バッテリー残量とフェンスの状態を警告ランプで表示
- 光センサーの自動検知で出力間隔を調整

**性能**

電源: 12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応(アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 30km(推奨延長距離: 5km)  
エネルギー: 2.6J/1.4J(2段階切替)  
消費電流: 100-230mA  
アース: 3本(別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

(6143) ガラガーパワーユニットB260x  
昼間の作動を自動的に停止する機能を追加した特殊モデル

**バッテリー確認**  
バッテリー電圧の  
低下を表示



**フェンス電圧**  
ランプが点滅し、  
フェンスの状態を  
表します

**特徴**

- 出力を2段階で調節可能
- バッテリー残量とフェンスの状態を警告ランプで表示
- 光センサーの自動検知で出力間隔を調整

**性能**

電源: 12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応(アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 30km(推奨延長距離: 5km)  
エネルギー: 2.6J/1.4J(2段階切替)  
消費電流: 100-230mA  
アース: 3本(別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

NEW! (6180) ガラガーパワープラスB180 人気の中型機種が新しくなって新登場



**クイックスキャン・グラフ**

パワーユニットの出力電圧を  
6レベル3色のランプで表示

**ロータリースイッチ**

扱いやすいロータリースイッチで5つの設定。バッテリー残量もクイックスキャン・グラフで確認できます。

**特徴**

- 消費電力はB160とほぼ変わらずに、パワーアップ
- バッテリー節約機能付
- ロータリースイッチで簡単設定
- 出力はロータリースイッチで3段階の切替が可能

**性能**

電源: 12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応(アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 25km(推奨延長距離: 6km)  
エネルギー: 1.8J  
消費電流: 37-138mA  
アース: 3本(別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

(6174) ガラガーパワーユニットB160 安定した性能と出力でベストセラー

**バッテリー確認**  
バッテリー電圧の  
低下を表示



**フェンス電圧**

ランプが点滅し、  
フェンスの状態を  
表します

**特徴**

- 出力を2段階で調節可能
- バッテリー残量とフェンスの状態を警告ランプで表示
- 光センサーの自動検知で出力間隔を調整

**性能**

電源: 12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応(アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 20km  
推奨延長距離: 3km  
エネルギー: 1.5J/0.7J(2段階切替)  
消費電流: 70-130mA  
アース: 3本(別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

**(6144) ガラガーパワーユニットB160x**  
昼間の作動を自動的に停止する機能を追加した特殊モデル

**バッテリー確認**

バッテリー電圧の低下を表示



**フェンス電圧**

ランプが点滅し、フェンスの状態を表します

**特徴**

- 出力を2段階で調節可能
- バッテリー残量とフェンスの状態を警告ランプで表示
- 光センサーの自動検知で出力間隔を調整

**性能**

電源: 12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
家庭用100V: 対応(アダプター別売No.6532)  
最大延長距離: 20km  
推奨延長距離: 3km  
エネルギー: 1.5J/0.7J(2段階切替)  
消費電流: 70-130mA  
アース: 3本(別売・専用品No.9502)  
保証: 2年間

**(9619) ガラガーパワーユニットB40-SP 専用の充電式バッテリー内蔵**



**ソーラーパネルとの一体型**

充電式バッテリーを内蔵し、持ち運び便利な小型機種

**特徴**

- 専用バッテリー、ソーラーパネル、アース付属
- フルパワーとナイトセーブモードの2段階調節が可能
- 作動確認ランプ、バッテリー警告ランプ付

**性能**

電源: 9・12V(バッテリー、ソーラーパネル)  
最大延長距離: 6km(推奨延長距離: 1.5km)  
エネルギー: 0.40J  
消費電流: 40mA  
アース: 1本(付属・専用品)  
保証: 2年間

**(6190) ガラガーパワーユニットB12 乾電池で最大3ヶ月の作動**



スタンド付属

新機能付き

**新型光センサー内蔵**

出力パルスの5段階設定が可能になりました

1. 昼夜速い
2. 昼夜遅い
3. 昼停止夜早い
4. 昼遅い夜速い
5. 昼速い夜遅い

**特徴**

- コンパクトながら7000Vの高電圧を出力
- 乾電池、バッテリーで作動し、使いやすい(バッテリー接続ケーブル付属)
- 特殊回路とパルス調整でアルカリ乾電池で最大3ヶ月の利用が可能(通常は1~2ヶ月)

**性能**

電源: 9・12V(12Vバッテリー、単一アルカリ乾電池)  
最大延長距離: 1km(推奨延長距離: 0.5km)  
エネルギー: 0.11J  
消費電流: 12mA  
アース: 1本(付属・専用品)  
保証: 2年間

(6150) ガラガーパワーユニットB10x **小さな圃場に最大の効果**



新機能付き

光センサー内蔵

昼夜連続作動、または  
夜間連続作動の切替が  
可能

**特徴**

- ・コンパクトながら7000Vの高電圧を出力
- ・乾電池、バッテリーで作動(別売)
- ・特殊回路とパルス調整で最大3ヶ月の利用が可能(通常は1~2ヶ月)

**性能**

電源:9・12V(12Vバッテリー、単一アルカリ乾電池)  
外部バッテリーアダプター(別売No.6507)で12V  
バッテリーが使用できます  
最大延長距離:1km(推奨延長距離:0.3km)  
エネルギー:0.1J  
消費電流:10mA  
アース:1本(付属・専用品)  
保証:2年間

東京本社 東京都品川区東五反田1丁目19-2 電話:(03)3449-3711 FAX:(03)3443-5811 mail:email@surge-m.co.jp  
札幌営業所 北海道石狩郡当別町字東裏1338-10 電話:(0133)25-2222 FAX:(0133)25-2255 mail:sapporo@surge-m.co.jp

当ホームページに掲載している情報・画像等を、許可なく複製、転用販売等の二次利用を行うことは禁止します。  
このホームページはサージミヤワキ(株)札幌営業所が管理をしています。